

(misurate fra i piedini delle valvole a massa con voltmetro 1000 Ω) ✓

VALVOLE	V1	V2	V3	V4	V5
	6BE6	6BA6	6SQ7	6L6	5Y3
V Anodo	210	210	95	224	
V Schermo	100	100		210	
V Catodo		0.7		12	240

Tensione continua prima del filtro = 240V	Corrente anodica tot. = 66 mA
Tensione continua dopo il filtro = 210V	Corrente anodica GL6 = 57 mA

RADIO MARELLI - Mod. 121 M. Radiofonografo con una gamma onde medie (516-1625 kc) e 4 bande di onde corte espanse da 49, 31, 25 e 19 m. Media frequenza 455 kc. Potenza assorbita 65 W circa. Potenza d'uscita 5 W. Consumo corrente 0,45 A.